

# SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

## Alarme + veilleuse à détection de mouvement avec télécommande

1) En position "**alarme**", la télécommande permet d'armer et de désarmer le système, lorsque le capteur infrarouge détecte un mouvement, la sirène intégrée émet une sonnerie stridente (95dB) et un flash blanc clignotant pendant 30 secondes.

2) En position "**veilleuse**", lorsque le capteur infrarouge détecte un mouvement dans l'obscurité, une lumière blanche (6,4 lm) s'allume pendant 10 secondes.



**95 dB**





Détecteur  
**jour/nuit**



**Flash**  
ou veilleuse



détection  
**de mouvement**



Fonction **Alarme**



Fonction **Veilleuse crépusculaire**



### Caractéristiques techniques

- Alimentation alarme : 4 piles AA
- LR6 1.5V (non fournies), Télécommande : 3 piles LR44 1.5V (fournies)
- Volume maximum sirène > 95dB
- Distance de détection : 6 mètres
- Angle de détection : 90°
- Luminosité : 6.4lm
- portée de la télécommande : ≥30 mètres
- Bande de fréquences sans fil : 433Mhz.

Référence : 570 810



3 335355 708101