

PROJECTEUR CHANTIER SÉRIE X

ORANGE | MULTIFONCTION



COMPACT



TESTÉ IK08⁺

CONFORME
CONDITIONS SÉVÈRES
D'UTILISATION

ENCEINTE

PUISSANCE SONORE
90 dB

CONNEXION BLUETOOTH

CONTRÔLE ENCEINTE

PRISE

1 x 3000W MAX
À L'ARRIÈRE

2500^{lm}

IK08

IP54

5 m

H07RN-F 3G
1,5 mm²

2P+T

3000W MAX


30 000h

AC
220^v~240^v

GARANTIE
3 ans

CE

ABS
+
TPE

| Réf. Arlux | Puissance | Flux Lumineux | Température de Couleur | IRC | Diffuseur | Finition | Dimensions |
|------------|-----------|---------------|------------------------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| 200473 | 30W | 2500lm | 4000K | >80 | Opal | Orange/Noir | (l)230x(H)295x(P)100mm |

